

Bramka Linksys PAP2T

Bramka nie posiada żadnych blokad
i może działać z dowolnym operatorem.

Specyfikacja:

- 2 porty głosowe FXS (RJ-11),
- 1 port Ethernet (RJ-45),
- protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol),
- kodeki głosowe G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726, G.729A, G.723.1,
- REN (Ringer Equivalence Number) - 5 REN na każdy port RJ-11,
- Ring frequency: 10-40 Hz,
- Ring voltage: 60-90 Vrms,
- impedancja portu FXS: 8 ustawień (zawierają europejskie CTR21 oraz amerykańskie 600 Ohm),
- wymiary: 101x101x15 mm,
- waga: 140 g,
- gwarancja: 24 miesiące.

Funkcjonalność:

- DTMF,
- FSK Caller ID,
- DTMF Caller ID,
- FSK VMWI,
- echo cancellation,
- VAD (Voice Activity Detection),
- możliwość podłączenia dwóch telefonów lub faksów, z dwoma odrębnymi numerami telefonów,
- konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW lub klawiatury telefonu.



LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Zapotrzebowanie na pasmo dla kodeków głosowych:

- Best - G.711u wymaga 64k pasma,
- Best - G.711a wymaga 64k pasma,
- Good - G.726-40 wymaga 40k pasma,
- Good - G.726-32 wymaga 32k pasma,
- Good - G.729 wymaga 8k pasma,
- Normal - G.726-24 wymaga 24k pasma,
- Normal - G.726-16 wymaga 16k pasma,
- Normal - G.723 wymaga 7k pasma.

Szczegóły oferty dostępne w firmie dot.service, a także na stronie internetowej.



Punkt serwisowy Koszalin
ul. Różana 1 pokój 115 (I piętro)
Koszalin 75-220
www.dotservice.pl
email: info@dotservice.pl
tel. 790 730 606 tel. (094) 710 71 91